

Amplificatori di linea

SWA5414

SWITCH LINE



Amplificatore di linea 4 ingressi SAT

Caratteristiche principali

- Guadagno fisso
- Per impianti di piccole dimensioni
- Alimentabile dal connettore F tramite linea 1 (V/L)

| Articolo | | SWA5414 |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Codice Fracarro | n. | 271036 |
| Ingressi | n. | 4 SAT |
| SAT | | |
| Banda passante | MHz | 950–2150 |
| Guadagno | dB | 12 ÷ 16 |
| Max livello di uscita | dB μ V | 108 |
| Figura di rumore | dB | 8 |
| TV | | |
| Banda passante | MHz | - |
| Guadagno | dB | - |
| Regolazione guadagno | dB | - |
| Regolazione tilt | dB | - |
| Max livello di uscita | dB μ V | - |
| Figura di rumore | dB | - |
| Canale di ritorno | | |
| Banda passante | MHz | - |
| Guadagno | dB | - |
| Regolazione guadagno | dB | - |
| Max livello di uscita | dB μ V | - |
| Figura di rumore | dB | - |
| Caratteristiche generali | | |
| Tensione alimentazione | V | 5-18 |
| Consumo | mA, V | 120,14 |
| Dimensioni | mm | 90×90×20 |
| Temperatura di lavoro | °C | -10 ÷ +55 |

| Codice Fracarro | prodotto | Imballo | Quantità | Dimensioni | Peso netto | Peso lordo |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | pz | mm | kg | kg |
| 271036 | SWA5414 | Singolo | 1 | 90×90×20 | 0,170 | 0,180 |