

Unità di comando e di segnalazione Ø 16

Harmony® XB6 con ghiera in plastica
Corpi completi per pulsanti o selettori

Da associare alle teste:
vedere pagine da 1/14 a 1/26





Corpi completi per pulsanti o selettori luminosi (1)						
Descrizione	Tensione di alim. V	Tipo di contatti		Colore della sorg. luminosa	Riferimento	Peso kg
		NO	NC			
Collegamento Faston						
Base + elemento di contatto + LED (2)	≈ 12...24	1	–	Bianco	ZB6 ZB11B	0,006
				Verde	ZB6 ZB31B	0,006
				Giallo	ZB6 ZB51B	0,006
		–	1	Rosso	ZB6 ZB42B	0,006
				Giallo	ZB6 ZB52B	0,006
		1	1	Bianco	ZB6 ZB15B	0,009
				Verde	ZB6 ZB35B	0,009
				Rosso	ZB6 ZB45B	0,009
				Giallo	ZB6 ZB55B	0,009
				Blu	ZB6 ZB65B	0,009
Alimentazione diretta Base + elemento di contatto per lampadina ad incandescenza T1 1/4 non fornita (3)	3...24	1	–	–	ZB6 ZH01B	0,006
		–	1	–	ZB6 ZH02B	0,006
		1	1	–	ZB6 ZH05B	0,009



Corpi completi per pulsanti o selettori						
Descrizione	Tipo di contatti		Riferimento	Peso kg		
	NO	NC				
Collegamento Faston						
Base + elemento di contatto	1	–	ZB6 Z1B	0,004		
	–	1	ZB6 Z2B	0,004		
	2	–	ZB6 Z3B	0,006		
	–	2	ZB6 Z4B	0,006		
	1	1	ZB6 Z5B	0,006		



Accessori					
Descrizione	Impiego per	Vend. per Q.tà indiv.	Riferimento unitario	Peso kg	
Base porta contatti	Montaggio degli elementi di contatto e sorgente luminosa	10	ZB6 Y009	0,002	
Base squadra (fornita con viti di fissaggio)	Montaggio su circuito stampato	4	ZB6 Y011	0,010	



(1) È possibile comporre selettori luminosi associando un corpo per pulsanti luminosi con una testa per selettori senza leva + una leva trasparente (vedere pagina 1/23).
 (2) Il colore del LED deve essere identico a quello della capsula montata sulla testa.
 (3) Lampadine da ordinare a parte (vedere pagina 1/37).