

Stile in

Emergenza fluorescente

Apparecchio per illuminazione di emergenza, idoneo per installazione in ambito terziario. Ottica simmetrica per installazioni sia a plafone che a parete. La versione a incasso non è disponibile per i modelli 18W. Grazie alla disponibilità di autonomia molto elevate, l'apparecchio è particolarmente idoneo ad aree soggette a black out prolungati (fino a 8 h).



Caratteristiche Generali

Potenza 6, 8, 11, 18 W

Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz

Funzionamento Permanente (SA), Non-permanente (SE)
Rest Mode: con dispositivo opzionale (cod. 2730)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN60598-2-2, UNI EN 1838

Grado di protezione IP40

Autonomia 1h, 2h, 3h, 5h, 6h, 8h

Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C


Installazioni parete, incasso, soffitto, controsoffitto

Corpo policarbonato

Ottica Simmetrico, bianco

Schermo Policarbonato trasparente

Sorgente luminosa Fluorescente



Potenza W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	Lampada	Attacco
	L	B	H			
6	292	102	73	20 m	T5	G5
8	360	140	84	28 m	T5	G5
11	292	102	73	20 m	TCL	2G7
18	660	150	92	18 m	T8	G13

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
3733	SCATOLA DA INCASSO 3106/IP PER APPARECCHI DESIGN LED/STILE IN
3732	SCATOLA DA INCASSO PER APPARECCHI 8W

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Cod. Ordine	Descrizione
3902	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 8 W	3849	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W EMERGENCY EXIT
3903	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 6 W	3794	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W SX
3725	KIT PER INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTI PER 6 W	3778	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W DX
3759	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W USCITA	3830	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W AV
3736	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W USCITA DI SICUREZZA	3869	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W BASSO
3810	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W EXIT	3762	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA
3848	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W EMERGENCY EXIT	3742	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA DI SICUREZZA
3795	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W SX	3814	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EXIT
3779	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W DX	3852	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EMERGENCY EXIT
3829	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W AV	3798	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W SX
3870	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W BASSO	3782	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W DX
3758	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W USCITA	3833	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W AV
3735	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W USCITA DI SICUREZZA	3875	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W BASSO
3811	ETICHETTA SEGNALETICA 8 W EXIT		