

Codice articolo: 4131 CONTACTLESS (marrone)
4132 CONTACTLESS/M (marrone)
4136 CONTACTLESS-B (bianco)
4137 CONTACTLESS-B/M (bianco)

Descrizione del prodotto: Inseritore Contact-less da incasso

Caratteristiche principali: L'inseritore contact-less permette di inserire e disinserire i programmi delle centrali serie EUROPLUS e TOSCA senza la necessità di premere pulsanti per la selezione dei programmi. Permette la lettura sia delle chiavi in policarbonato 4008TKC, sia dei nuovi tag RFID personalizzati Lince. L'inseritore è disponibile in quattro versioni: art. 4132CONTACTLESS/M (marrone) e 4137CONTACTLESS-B/M (bianco) che permettono l'inserimento/disinserimento in base alla programmazione delle chiavi (funzione "inseritore master"), l'art. 4131CONTACTLESS (marrone) e 4136CONTACTLESS-B (bianco) permettono inoltre all'inseritore di essere parzializzato assegnandogli i programmi che possono essere inseriti/disinseriti (funzione "inseritore slave"). Gli inseritori, per poter essere correttamente installati nelle posizioni delle scatole 503, necessitano di un adattatore per keystone RJ45 (non fornito) a seconda del tipo di serie civile utilizzata.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Assorbimento massimo: 42 mA con 4 LED accesi
- Assorbimento minimo: 11 mA con tutti i LED spenti
- Assorbimento in stand-by: 11 ÷ 16 mA
- Dimensioni: 27x20x32 mm
- Peso: 10g

Note di compatibilità

- Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less sono compatibili con le centrali 5 e 10 zone serie EUROPLUS e GR868 con revisione firmware superiore o uguale a 5.0.
- Le versioni 4131CONTACTLESS e 4136CONTACTLESS-B non sono compatibili con le centrali 3 zone serie EUROPLUS, le versioni 4132CONTACTLESS/M e 4137 CONTACTLESS-B/M sono compatibili con le centrali 3 zone serie EUROPLUS.
- Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less non sono compatibili con le schede universali 4037S137PLUS e 4033EUROMKPLUS.
- Tutte le versioni dell'inseritore Contact-less sono compatibili con chiavi 4008TKC prodotte da Gennaio 2015.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Porta chiavi tondo RFID ø 35 mm 125 KHz (**art. 4135ROUND-KEYFOB**)
- Carta RFID 85x54 125 KHz (**art. 4133RFIDCARD**)
- Porta chiavi RFID 24x26mm 125 KHz (**art. 4134KEYFOB**)

