

avidsen



ASSISTENZA
TELEFONICA



GARANZIA

STRÖMMA CONNECT MOTORE CONNESSO PER PORTE DI GARAGE

Per porte basculanti debordanti (altezza max. 220 cm)
e sezionali (altezza max. 210 cm).

Cod.114500



PORTA DI
GARAGE



2,20M



80KG




LED 3W

APRIRE LA PORTA DEL GARAGE NON SARÀ MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

Questo motore per porte di garage, perfettamente adatto a porte pesanti o di grandi dimensioni in qualsiasi materiale, è la soluzione ideale per facilitarti la vita di tutti i giorni e rendere sicura la tua proprietà.

Il motore connesso funziona con l'app Aidsen Home su smartphone. Da remoto potrai così aprire e chiudere la porta del garage e conoscerne la posizione (aperta/chiusa) in tempo reale. Motore compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa.



2,20M
ALTEZZA DELLA PORTA



80KG
PESO DELLA PORTA



LED 3W
LUCE DI CORTESIA



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Kit di automazione per porte di garage con trasmissione a catena e guida a "U".
 - Portata dei telecomandi 50 m in campo libero.
 - Regolazione elettronica dei finecorsa (apertura e chiusura).
 - Rallentamento a fine corsa sia in apertura che in chiusura.
 - Rilevamento ostacoli: solo in chiusura, con riapertura totale.
 - Stacco manuale della frizione.
- **Apertura e chiusura della porta del garage tramite app Aidsen Home, compatibile con Google Home e Amazon Alexa** (richiede il collegamento a una rete Wi-Fi con connessione Internet attiva).
 - Possibilità di conoscere la posizione della porta del garage (aperta o chiusa) da remoto.

Funziona
con l'app



aidsen Home



Funziona
con gli assistenti vocali



CONTENUTO DEL KIT

- 1 blocco motore 200-240Vac 50Hz con luce di cortesia integrata
- 2 telecomandi 433,92 MHz a 4 pulsanti
- Fissaggio completo con guida e catena
- 1 modulo di comando Wi-Fi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	200-240Vac 50Hz
Potenza e tensione della luce di cortesia	3W - 24Vdc
Livello acustico del motore	< 60dB
Forza di sollevamento max	80 kg
Motore	120W - 24Vdc
Velocità del motore a vuoto	120 mm/s
Frequenza del telecomando	433 MHz
Portata del telecomando	50 m

Cod. 114500



3 345111 145002